

MODSTER R800

BETRIEBSANLEITUNG

1. EINLEITUNG

1.1 Kompatibilität:

Kompatibel mit Spektrum JR radio control: JR 12X, X9303, 11X, X9503, Spektrum DX7se, DX6i, DX5e, DX10t, DX8, DX7s und viele mehr.

1.2 Technische Daten:

Band:	2.4GHz
Kanäle:	8
Spannungsbereich:	4.8V-8.4V
Stromaufnahme:	45mA
Reichweite:	1500M+/full
Response Speed:	22ms
Größe:	47 x 24 x 14mm
Gewicht:	12g
Auflösung:	2048



2. BINDEVORGANG

Bindevorgang:

- Den Bindestecker in den BIND Steckplatz stecken.
- Stromversorgung zum Empfänger einschalten.
- den Code Match Schalter drücken.
- LED wechselt von blinken auf Dauerlicht, der Bindevorgang ist abgeschlossen.
- den Bindestecker entfernen.

Info:

- Es handelt sich bei dem Artikel nicht um ein Spektrum DSM2/X Produkt, es ist auch keine Kopie eines Spektrum DSM2/X Produktes. Spektrum und DSM2/X ist eine eingetragene Handelsmarke von Horizon Hobbies USA.
- Der Bindevorgang muss nur einmalig durchgeführt werden. Das Wiederholen des Bindevorganges liefert keine höhere Sicherheit. Den Bindestecker nach dem Bindevorgang immer abstecken.

3. FEATURES

- Kompatibel mit DSM2 und DSMX Technologie
- Hochempfindliche Antenne und Signalverstärker, hohe Reichweite
- Unterstützt Summensignal Ausgang
- Kein separater Satellitenempfänger notwendig
- Kompatibel mit Spektrum und JR Fernsteuerungen, geeignet für RC Helikopter, Multikopter und Flugmodelle